

CONTA-VERIFICA BANCONOTE HT 1000

Cod. 3379



altezza
vassoio
di carico
aumentata
di 16 mm.





Accessori





Descrizione

Conta verifica banconote di nuova a caricamento laterale.

Permette di verificare la singola banconota e/o mazzette di banconote miste.

Alle dimensioni compatte abbina un'avanzata tecnologia ed un software accurato e facilmente aggiornabile.

Il possibile funzionamento a batteria lo rende estremamente versatile ed adattabile alle diverse esigenze d'uso.

Display LCD e struttura apribile per una pratica manutenzione.

Controlli: MG, IR, 3D, DD, CIS (inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, qualità e quantità di stampa).

- Software aggiornabile.

MODALITA' OPERATIVE:

MIX MODE: effettua la verifica ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (solo per valute EUR e GBP).

SORT MODE: effettua la verifica ed il conteggio semplice (solo numero di pezzi).

FREE COUNT MODE: (disattivazione di tutti i controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc....

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

Il dispositivo è stato testato con successo.

In merito potete consultare il seguente link

<http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.it.html>

Scheda Tecnica

Valute verificabili	EURO, CHF, GBP
Velocità di conteggio pezzi al minuto	200-250
Controlli	MG, IR, DD, CIS, 3D
Range dimensioni banconota	110x50 - 175x85
Spessore banconota	0,075 - 0,15
Caricamento	laterale
Display	LCD
	Conteggio: 4 cifre (0-9999)
	Valorizzazione: 6 cifre (0-999999)
Quantità massima banconote in carico	100
Quantità massima banconote in raccolta	100
Dimensioni	mm.170x157x152
Peso	kg. 1,8
Alimentazione	DC 12V/2.0A o batteria ricaricabile
Consumo	<30W
OPTIONAL	
cod. 3379B	batteria ricaricabile ai polimeri di litio 10.8V/2000mAh
cod.3379BAG	borsa per trasporto con maniglia e chiusura con cerniera
cod. 3391	Stampante termica

cod. 3392F

cod. 3340C

cod. SD1000

Cavi collegamento stampante

Cavo download USB/mini usb

Micro sd card sw aggiornamento

Allegati

LEGENDA CONTROLLI e FUNZIONI

[Visualizza »»»](#)